

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ TF 47



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Адрес сайта: <https://seli.nt-rt.ru> || эл. почта: sfs@nt-rt.ru

Тип TF 47

basic @ temp

Датчик измерения температуры

Базовые особенности


- ▶ Асептическое исполнение
- ▶ Герметичное подключение к процессу
- ▶ Опционно с преобразователем измерений 4...20 мА
- ▶ FDA в соответствии с EHEDG
- ▶ Датчик из нержавеющей стали 1.4301

Технические характеристики

- ▶ 1 xPt100 класс A
- ▶ Подключение к процессу через термогильзу с резьбой G3/8"
- ▶ Стандарт. диапазон измерений -10 ... +150°C
- ▶ Макс. перепад температуры до 70°C
- ▶ Подключение через разъемом M12
- ▶ Зонд Ø 3 мм, длина 85 мм
- ▶ Резьбовое соединение G3/8" под ключ 19
- ▶ Материал термогильзы с резьбой G3/8": 1.4404/1.4301/1.4305
- ▶ Материал корпуса: 1.4301/1.4305
- ▶ Точность преобразователя измерений: ±0,2 от конечного значения
- ▶ Давление процесса 70 бар при 20°C, 130 бар при 150°C
- ▶ Напряжение питания 10...35 VDC
- ▶ Выход 4...20 мА двухпроводной
- ▶ Класс защиты IP 69K
- ▶ Диапазон температур -100..+250°C
- ▶ Резьбовое соединение G3/8"



Схема контактов разъёма



Применения:

- ▶ Измерение температуры в пищевой промышленности

Код для заказа

TF 47 - [] - [] - [] - []

Соединительная головка из нержавеющей стали				
С разъемом M12	1	1		
Длина зонда				
83 мм для термогильзы 73 мм			A	
114 мм для термогильзы 100 мм			B	
Тип терморезистора и класс точности				
1xPT100 класс A		1	A	
1xPT100 1/3 DIN		1	C	
Выходной сигнал				
Дополнительное наименование для преобразователя выходного сигнала 4-20 мА				MU
Спецификация диапазона температур				

Аксессуары

Термогильза для TF47 нерж. сталь	ТН 47 -	[]
для Ø 3 мм		A
73 мм		B
100 мм		



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Адрес сайта: <https://seli.nt-rt.ru> || эл. почта: sfs@nt-rt.ru